

MyEVO^{RFID}

Guida rapida
Programmazione e utilizzo RFID



@cisalocks



cisa.com

1. CREDENZIALI



2. INIZIALIZAZIONE

Al primo utilizzo occorre inizializzare il dispositivo RFID, dove per inizializzare si intende determinare l'associazione tra il lettore RFID e la serratura.

PROCEDURA

1. Aprire la porta utilizzando o la tessera Master o una credenziale utente
2. Avvicinare la tessera Master ► 5 lampeggi giallo/verdi confermano che la procedura è andata a buon fine

3. ABILITARE CREDENZIALE UTENTE (tessera o minitessera)

PROCEDURA

1. Aprire la porta utilizzando o la tessera Master o una credenziale utente abilitata
2. Avvicinare la tessera Master ► il led giallo fisso indica che è attiva la modalità di abilitazione credenziali utente
3. Avvicinare la credenziale utente da abilitare ► un lampeggio verde conferma l'avvenuta abilitazione
4. Per uscire dalla modalità di abilitazione credenziali utente attendere 10 sec senza eseguire alcuna operazione ► il led giallo si spegne

E' possibile avvicinare più credenziali da abilitare

E' possibile abilitare fino a 100 credenziali utente

4. APRIRE LA PORTA TRAMITE CREDENZIALE UTENTE (tessera o minitessera)

PROCEDURA

1. Avvicinare la credenziale utente abilitata ► un lampeggio verde conferma l'avvenuta lettura della credenziale e l'abilitazione ad aprire

5. DISABILITARE CREDENZIALE UTENTE (tessera o minitessera)

PROCEDURA

1. Aprire la porta utilizzando o la tessera Master o una credenziale utente abilitata
2. Avvicinare la tessera Master ► il led giallo fisso indica che è attiva la modalità di abilitazione credenziali utente
3. Avvicinare la tessera Master una seconda volta (entro 10 secondi) ► il led lampeggiante indica che è attiva la modalità di disabilitazione credenziale utente
4. Avvicinare la credenziale utente da disabilitare ► un lampeggio verde conferma l'avvenuta disabilitazione
5. Per uscire dalla modalità di abilitazione credenziali utente attendere 10 sec senza eseguire alcuna operazione ► il led giallo si spegne

E' possibile avvicinare più credenziali da disabilitare

6. DISABILITARE TUTTE LE CREDENZIALI UTENTE (tessera o minitessera) E LE TESSERE SPECIALI

PROCEDURA

1. Aprire la porta utilizzando o la tessera Master o una credenziale utente abilitata
2. Avvicinare la tessera Master ► il led giallo fisso indica che è attiva la modalità di abilitazione credenziali utente
3. Avvicinare la tessera Master una seconda volta (entro 10 secondi) ► il led lampeggiante indica che è attiva la modalità di disabilitazione credenziale utente
4. Avvicinare la tessera Master e mantenerla vicina al lettore per 3 secondi ► 5 lampeggi verdi indicano che la disabilitazione di tutte le credenziali è avvenuta

Disabilitando le credenziali utente si disabilitano anche le tessere speciali "Change mode" e "Safe mode"

7. ABILITARE TESSERE SPECIALI (Change mode, Safe mode)

La tessera "Change mode" permette modificare la modalità di funzionamento della serratura:

1. Automatica
2. Semi-automatica
3. Fermo a giorno

La tessera "Safe mode" permette di spegnere il pulsante interno e il collegamento "remote status" (sistemi di apertura esterni)

PROCEDURA

1. Aprire la porta utilizzando o la tessera Master o una credenziale utente abilitata
2. Avvicinare la tessera Master ► il led giallo fisso indica che è attiva la modalità di abilitazione credenziali utente
3. Avvicinare la tessera speciale da abilitare ► un lampeggio verde conferma l'avvenuta abilitazione
4. Per uscire dalla modalità di abilitazione tessere speciali attendere 10 sec senza eseguire alcuna operazione ► il led giallo si spegne

8. UTILIZZARE LA TESSERA Change mode

La tessera "Change mode" permette modificare la modalità di funzionamento della serratura:

- automatica
- semi-automatica
- fermo a giorno

PROCEDURA

1. Aprire la porta utilizzando o la tessera Master o una credenziale utente abilitata
2. Avvicinare la tessera Change mode ► il led giallo lampeggia da 1 a 3 volte per indicare la modalità di funzionamento della serratura impostata
 - a. 1 lampeggio giallo ► modalità automatica
 - b. 2 lampeggi gialli ► modalità semi-automatica
 - c. 3 lampeggi gialli ► modalità fermo a giorno

9. UTILIZZARE LA TESSERA Safe mode

La tessera “Safe mode” permette di disabilitare il pulsante interno e il collegamento “remote status” (sistemi di apertura esterni)

PROCEDURA

1. Aprire la porta utilizzando o la tessera Master o una credenziale utente abilitata
2. Avvicinare la tessera Safe mode ► il led giallo lampeggia da 1 a 2 volte per indicare se la modalità di spegnimento del pulsante interno e del “remote status” è attiva o no:
 - a. 1 lampeggio giallo ► modalità attiva. Pulsante interno e “remote status” sono disabilitati
 - b. 2 lampeggi gialli ► modalità disattiva. Pulsante interno e “remote status” sono abilitati

10. CHIUSURA DEI CATENACCI IN MODALITA' SEMI-AUTOMATICA

In modalità semi-automatica (catenacci disabilitati) è possibile indurre la chiusura completa come se la serratura fosse in modalità automatica. All'apertura successiva la porta tornerà ad operare in modalità semi-automatica.

PROCEDURA

- a. Chiudere la porta
- b. Avvicinare la credenziale utente e mantenerla vicina al lettore per 3 secondi ► i catenacci vengono azionati e 3 lampeggi verdi indicano che la porta è chiusa completamente

11. RESET DEL LETTORE RFID

Il reset del lettore RFID riporta alla condizione di primo utilizzo e produce i seguenti effetti:

- Tutte le credenziali utente vengono disabilitate
- Tutte le tessere speciali vengono disabilitate
- Il lettore RFID e la serratura vengono disassociati

PROCEDURA

1. Aprire la porta utilizzando o la tessera Master o una credenziale utente abilitata
2. Avvicinare la tessera Reset ► il led giallo fisso indica che è attiva la modalità reset
3. Avvicinare la tessera Reset una seconda volta e mantenerla vicina al lettore per 3 secondi ► durante i 3 secondi il led giallo lampeggia. Successivamente 5 lampeggi giallo/verde indicano che il reset è avvenuto

Chi è Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale della sicurezza con marchi leader quali CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Specializzata nella sicurezza di porte e accessi, Allegion produce una vasta gamma di soluzioni per abitazioni, ambienti di lavoro, scuole e altre realtà pubbliche. Allegion è una realtà da 2 miliardi di dollari e offre prodotti in circa 130 paesi.

Ulteriori informazioni su allegion.com



CISA SpA
Via Oberdan 42
48018 Faenza (RA) Italy
Tel +39 0546 677111
Fax +39 0546 677150
cisa.vendite@allegion.com
cisa.com
cisahotels.com

@cisalocks

